

TUNER Samsung DSB-S305G

1. Wszystkie operacje z pilota, wybierz: **Menu → Instalacja**
2. Może również pojawić się hasło **0000** (prawdopodobnie takie cztery zera)
3. Wybierz **Skanowanie transpondera**
4. Wybierz **Użyj TR → Nowy**
5. Wybierz satelitę **HOTBIRD 13E**
6. Ustaw częstotliwość **11,508 V, SR 27500, FEC 5/6**
7. Naciśnij przycisk **OK**
8. Wyjdź z **Menu** i naciśnij przycisk **FAV**
9. Wybierz listę kanałów → odszukaj **ESKA TV**